取扱説明書　〈Helium P/H〉　白熱灯電灯具　2009・07

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ この商品は取付電気工事が必要な製品です。取付は電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

＊天井面に上記の引っ掛けシーリングボディが
ついている場合はお客様がお取付できます。



1：天井補強材のある場所に引掛けシーリングボディー(I) を
しっかりと固定します。

2：シェード (B) 上部の穴にソケットベース (C) を差し込み
スクリュー (A)で緩みなく固定します。

3：右図の要領で、引っ掛けシーリングで吊り下げた後、
フランジカバー (H) で電源部をカバーしてください。

4：ワイヤーをさらに短縮する場合は、引掛けシーリング内部に
ワイヤーの緩みが発生しないようにしっかりと固定してください。

ご注意

○ ハンドブロウン（手吹き製作）によるシェードの為、部分的に「気泡」が入りこんでいることをご了承ください。

○ 手作りのガラスシェードで肉厚に差があるため、取り付けた状態のとき水平がとれずに傾くことがあります。
設置した後、ソケットベース(C)上部のバランス調整スリット(F)の範囲内でワイヤー出口の位置をずらすことと、
のソケットスクリュー(A)を緩めてシェード(B)を水平回転させることにより、傾きを調整することができます。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球
Helium P/H	BsB/ニッケルサテン VVF/クリアコード 3層オパールガラス	交流100V	2.4kg	PSE CE IP20(IEC)	φ320 H285 (灯具) ワイヤー/コード長：指定寸法	E26 シリカ電球 90W (LW100V90W) ＊推奨省エネ型電球 100W型パルックボール スパイラル 電球色 (EFA25EL/22)